

Blu2Light

BLUETOOTH® WIRELESS
TECHNOLOGY-GERÄTE
ALS AUFPUTZVARIANTE



BLUETOOTH® WIRELESS BEWEGUNGSSENSOR MIT BLUETOOTH-DALI-KONNEKTIVITÄT

Blu2Light – Die intelligente drahtlose Lichtsteuerung

Blu2Light ist das erste komplett offene Bluetooth® wireless technology-System mit Mesh-Funktionalität für den professionellen Lichtmarkt, welches neben vielfältigen Funktionen für die Lichtsteuerung dem Leuchtenhersteller einen IoT-Mehrnutzen bei maximaler Systemsicherheit bietet.

Blu2Light MovementSensor XS+ RAL 9005 with mounting case

- **KONFIGURATION VIA LINA CONNECT APP**
- **STEUERUNG ÜBER LINA TOUCH APP**
- **ANSCHLUSS VON BIS ZU 64 DALI-TREIBERN**
- **INTEGRIERTE BEACON-FUNKTIONALITÄT**
- **BETRIEBSLEBENSDAUER: 50.000 STD.**
- **PRODUKTGARANTIE: 5 JAHRE**



Blu2Light MovementSensor XS+ RAL 9005 with mounting case

Blu2Light MovementSensor XS+ RAL 9005 with mounting case


Aufputzvariante

Abmessungen (ØxH): 53x48,2 mm

Mit eingebauter LED (blaugrün): Diese blinkt im Konfigurationsmodus.

Gewicht: 30 g


Best.-Nr.: 187417



Typ	Blu2Light MovementSensor XS+ RAL 9005 with mounting case
Best.-Nr.	187417
187417	RAL 9005 (schwarz)
Kommunikation	Blu2Light-Mesh-Netzwerk
Frequenzbereich	2402–2480 MHz
HF-Ausgangsleistung	< 10 mW EIRP
Leistungsaufnahme Standby/Betrieb	< 0,24 W (max. 15 mA bei 1,6 V)
Stromversorgung	erfolgt via DALI-Bus
Arbeitstemperatur t_a	0–50 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Abmessungen (Ø x H)	53 x 48,2 mm
Gehäuse	Polycarbonat, schwarz
Gewicht	30 g
Steckklemmen für Leiterquerschnitt	0,5–1,5 mm ²
Erfassungsbereich	Bei minimaler Montagehöhe von 3 m ergibt sich ein Erfassungsbereich D von ca. 7 m (20°C)
PIR-Erfassungsbereich	3,0 m bis max. 5,7 m (temperaturabhängig) inklusive Erfassung geringer Bewegungen, z.B. am Arbeitsplatz
Bewegungsgeschwindigkeit	0,3 – 1,0 m/s
Lichtsensor	Der integrierte Lichtsensor ist durch das schwarze Gehäuse sowohl im Erfassungsbereich als auch in der Genauigkeit eingeschränkt. Jede Verwendung des Lichtsensors muss daher individuell zuvor getestet werden, und ist nicht Teil des garantierten Funktionsumfangs.


Produktgarantie

- 5 Jahre
- Es gelten die Bedingungen der Produktgarantie der Vossloh-Schwabe-Gruppe, wie sie auf unserer Homepage veröffentlicht sind (www.vossloh-schwabe.com).
- Auf Anfrage schicken wir diese Bedingungen gern zu.




Erfassungsbereich

Draufsicht



Seitenansicht



Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Blu2Light MovementSensor XS+ RAL 9005 with mounting case

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise

- Die Blu2Light-Produkte dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Systems diese Anleitung sorgfältig durch. Nur so ist eine sichere und korrekte Handhabung gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist.
- Alle Arbeiten an den Geräten nur in spannungsfreiem Zustand durchführen.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Unsachgemäßes Öffnen der Produkte ist nicht zulässig, es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.
- Es ist ausschließlich ein Anschluss einer DALI Spannungsversorgung gestattet.
- Überspannungsschutz der DALI-Schnittstelle: Ein Anschließen höherer Spannungen als DALI-Spannung führt zur Zerstörung der Produkte. Ein Betrieb mit 24 V / 110 V / 230 V ist generell unzulässig!


Montage

- Bei der Aufputzvariante die vorbereiteten Kabel durch das Gehäuseunterteil führen und an den Sensor anschließen. Die Federn des Sensors mit zwei Fingern leicht zusammendrücken, in die vorhandenen Führungen im Aufputzgehäuse einsetzen und Ober- und Unterteil zusammendrücken. Bei der Aufputzvariante ist darauf zu achten, dass die minimale Montagehöhe von 3 m nicht unterschritten wird.


Installationshinweise DALI-Anschluss

- Leiterquerschnitt für alle Klemmen: 0,5–1,5 mm² für starre oder flexible Leiter

mit Zugentlastung



ohne Zugentlastung



- Der DALI-Bus ist standardmäßig nicht in SELV ausgeführt. Leitungen müssen netzspannungsfest sein.
- Das gemeinsame Führen der DALI-Busleitung mit der Netzleitung in einem Kabel ist erlaubt bis maximal 100 m, z. B. mit NYM 5x1,5 mm². Achten Sie bitte bei der Installation auf die Einhaltung der Maximallänge für den DALI-Bus:

	2,5/1,5mm ²	1mm ²	0,75mm ²	0,5mm ²
6,2 Ω max.	300m	180m	130m	80m

Einrichtung und Bedienung

- Die Blu2Light-Geräte werden mit der LiNA Connect-App konfiguriert und können über die LiNA Touch-App bedient werden.
- Für die exakte Vorgehensweise bei der Konfiguration der Geräte bitte die Anleitung in der LiNA Connect-App bzw. in der entsprechenden Dokumentation beachten.
- Für die Einrichtung ist ein Tablet erforderlich, für die Bedienung können sowohl Tablets als auch Smartphones genutzt werden. Beides ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Informationen zu den aktuell verwendbaren iOS und Android Betriebssystemen entnehmen Sie der LiNA Connect/ LiNA Touch Anleitung:



Wichtiger Hinweis:

- Bitte beachten sie vor der Montage die dem Produkt beiliegende Montageanleitung sowie das mitgelieferte Blu2Light Systemdatenblatt. Stellen sie sicher, dass sich das Bluetooth Funksignal entsprechend den Vorgaben frei verbreiten kann.
- Alle Blu2Light Geräte die über DALI versorgt werden, müssen einzeln an eine DALI Stromversorgung angeschlossen werden! Es ist daher nicht zulässig mehrere Blu2Light Geräte an eine Stromversorgung anzuschließen. In diesem Fall kommt es zu Fehlfunktionen.
- ACHTUNG: Wird dieses Blu2Light Produkt an mehrere DALI-Treiber mit aktiver DALI-Schnittstelle angeschlossen (z.B. D4i), kann es unmittelbar nach dem Anlegen der Betriebsspannung zur permanenten Beschädigung dieses Produktes führen, wenn die Summe der Einzelversorgungen über dem maximalen DALI-Strom liegt. Ein Einschalten der Versorgungsspannung ohne vorherige Prüfung des Maximalstroms muss daher ausgeschlossen werden. Gegebenenfalls sind die Versorgungen einzelner DALI-Geräte einzeln vor der Systeminbetriebnahme zu deaktivieren, die dazu notwendigen Schritte entnehmen Sie dem Handbuch des jeweiligen Herstellers des Betriebsgerätes.
- Bei Verwendung des schwarzen Gehäuses kann der Erfassungsbereich des Lichtsensors sowie dessen Genauigkeit stark abweichen. Jede Anwendung mit dem schwarzem Sensor muss also getestet werden!

Bluetooth® wireless technology

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Vossloh-Schwabe erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Besitzer.



Wir, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, bestätigen hiermit, dass diese Geräte mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/ EU und der weiteren relevanten Richtlinien übereinstimmen. Der gesamte Text der Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: www.vossloh-schwabe.com

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.